

## DESLIGAR E REINICIALIZAR O SISTEMA E MANUTENÇÃO EM DIRETÓRIOS

### *Desligar e Reinicializar o Sistema*

```
# shutdown -h now
```

Usado para desligar o sistema.

```
# shutdown -h 10
```

Desliga o sistema em 10 minutos.

```
# shutdown -r 10
```

Desliga o sistema em 10 minutos e reinicializa.

```
# shutdown -r now
```

Desliga o sistema imediatamente e reinicializa.

```
# reboot
```

Interrompe todos os processos e reinicializa.

### *Manutenção em Diretórios*

```
# cd diretório1
```

Acessa o diretório chamado diretório1.

```
# cd ..
```

Esse comando volta ao diretório anterior, se ainda não estiver na raiz (/) do sistema.

```
# mkdir meu-diretorio
```

Usado para criar um diretório chamado meu-diretório.

```
# mkdir meu-diretorio seu-diretorio
```

Cria vários diretórios simultaneamente.

```
# rmdir meu-diretorio
```

Exclui o diretório chamado meu-diretorio, funciona somente se o diretório estiver vazio.

```
# rm -rf diretorio1
```

Exclui o diretório chamado diretorio1 incluindo todo o seu conteúdo.

```
# rm -rf meu-diretorio seu-diretorio
```

Exclui mais de um diretório simultaneamente, incluindo todo o seu conteúdo.

---

Faça o teste usando esses comandos e depois deixe comentários no blog [www.clubenerd.com.br](http://www.clubenerd.com.br) com suas críticas ou sugestões. Estas serão sempre bem-vindas para ajudar a melhorar conteúdo do blog.

Sempre que disponibilizo alguma novidade no blog aviso através do twitter, por isso [siga-me](#).